HINKLEY

Wall Mounting Instructions

Item No: 17461 English

start here


1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUC TIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (I.S. 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to complete installation of this fixture.

1. To replace or install a glass panel it will be necessary to first remove the bottom panel (2) with the post fitter attached, from the cage assembly (4) see - Drawing 1. This is accomplished by removing the 4 ball knobs (1). After ball knobs are removed, panel can be lifted out of bottom of cage. Please Note: if fixture is installed, lift the cage assembly off of the fixture.
2. Next remove the four phillips head screws (6) from the corner of the glass retaining panel (5).
3. After removing panel (5) the glass panels can be slipped in or out.
4. Now take the new glass panel and slide it back into the cage making sure the panel slides into the channels (C) of the uprights.
5. After the panel or panels are in place the bottom panels (2 and 5) can be mounted back in place. Using screws and ball knobs removed earlier.

Drawing 1 - Glass Installation



Techo Pan Instrucciones de montaje

Número de artículo: 17461 Spanish

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORI-DADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Haga las conexiones eléctricas del cable para suministrar cables conductores de luz. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesar-ias. Luego vuelva a esta hoja para completar la instalación de este accesorio.

1. Para reemplazar o instalar un panel de vidrio, primero será necesario quitar el panel inferior (2) con el montador de postes adjunto, del conjunto de la jaula (4) ver - Dibujo 1. Esto se logra quitando las 4 perillas de bola (1). Después de quitar las perillas de bola, el panel se puede levantar de la parte inferior de la jaula. Tenga en cuenta: si el accesorio está instalado, levante el conjunto de la jaula del accesorio.
2. A continuación, retire los cuatro tornillos de cabeza Phillips (6) de la esquina del panel de retención de vidrio (5).
3. Después de quitar el panel (5), los paneles de vidrio se pueden deslizar hacia adentro o hacia afuera.
4. Ahora tome el nuevo panel de vidrio y deslícelo nuevamente dentro de la jaula asegurándose de que el panel se deslice en los canales (C) de los montantes.
5. Después de que el panel o los paneles estén en su lugar, los paneles inferiores (2 y 5) se pueden volver a montar en su lugar. Usando tornillos y perillas de bola que se quitaron anteriormente.

Plafond Pan Instructions de montage

Numéro d'article: 17461 French

commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

Faire les raccordements électriques des fils fils conducteurs d'alimentation du luminaire. Reportez-vous à la fiche d'instruction (IS 18) et suivez toutes les instructions de faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette fiche pour terminer l'installation de este luminaire.

1. Pour remplacer ou installer un panneau de verre, il sera d'abord nécessaire de retirer le panneau inférieur (2) avec le monteur de poteau attaché, de l'ensemble de cage (4) voir - Schéma 1. Ceci est accompli en retirant les 4 boutons sphériques (1). Une fois les boutons à billes retirés, le panneau peut être soulevé du fond de la cage. Remarque: si l'appareil est installé, soulevez l'assemblage de la cage hors de l'appareil.
2. Retirez ensuite les quatre vis à tête Phillips (6) du coin du panneau de retenue en verre (5).
3. Après avoir retiré le panneau (5), les panneaux de verre peuvent être glissés à l'intérieur ou à l'extérieur.
4. Prenez maintenant le nouveau panneau de verre et faites-le glisser dans la cage en vous assurant que le panneau glisse dans les rainures (C) des montants.
5. Une fois le panneau ou les panneaux en place, les panneaux inférieurs (2 et 5) peuvent être remis en place. À l'aide de vis et de boutons à bille retirés plus tôt.

HINKLEY

Assembly Instructions

Item No: English


Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: Spanish

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: French

Drawing 1 - Post Mounting



start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

****** The installation of this fixture will be accomplished by first making all necessary electrical connections and then mounting fixture body to installed post, using the screws supplied with fixture.***

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet **(I.S. 18)** and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to complete installation of this fixture.
NOTE: MAKE SURE ALL WIRE NUTS USED ON ELECTRICAL CONNECTIONS ARE SILICONE FILLED.

1. Now follow instruction sheet (IS-18) make all necessary wiring connections.
2. After wiring is complete slip post fitter (1) of fixture body (2) over installed post and and tighten the three machine screws (3) in post fitter (1) to secure fixture to post.

OPTIONAL :

The following mounting is optional, but recommended in high wind areas or coastal regions.

1. Take main body assembly (2) and slide the post fitter (1) over install post and mark the location of the three threaded mounting holes.

NOTE: MAKE SURE FIXTURE BODY IS ORIENTED IN THE POSITION YOU WANT, BEFORE MARKING THE HOLE LOCATIONS.

2. Now remove fixture body from installed post and using a #29 drill bit (3.5mm). Drill holes at the marked locations.

3. Tap drilled holes with an 8-32 UNC tap.

4. Next do all wiring connections follow (IS-18) provided, then slip wires into post and slide post fitter (1) over installed post. Align holes previously drilled and tapped and thread in screws to secure fixture.

NOTE: If the post is thin walled, 1/16" (2mm) thick or less replace machine screws with #8 stainless steel sheet metal screws

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

****** La instalación de esta luminaria se realizará primero realizando todas las conexiones eléctricas necesarias y luego montando el cuerpo de la luminaria al poste instalado, utilizando los tornillos suministrados con el accesorio.***

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Realice las conexiones eléctricas desde el cable de alimentación hasta los cables de la luminaria. Consulte la hoja de instrucciones (I.S. 18) y siga todas las instrucciones para realizar todas las conexiones de cableado necesarias. A continuación, consulte esta hoja para completar la instalación de esta instalación.
NOTA: ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS TUERCAS DE ALAMBRE UTILIZADAS EN LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS ESTÉN LLENADAS DE SILICONA.

1. Seguir ahora la hoja de instrucciones (IS-18) para realizar todas las conexiones de cableado necesarias.
2. Después de que el cableado haya completado el montaje del poste de corredera (1) del cuerpo del accesorio (2) sobre el poste instalado y apriete los tres tornillos de máquina (3) en el montador de postes (1) para asegurar el accesorio al poste.

OPINIONAL:

El montaje siguiente es opcional, pero recomendado en áreas de viento alto o regiones costeras.

1. Tome el conjunto del cuerpo principal (2) y deslice el montador de postes (1) sobre el poste de montaje y marque la ubicación de los tres orificios de montaje roscados.

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE EL CUERPO DE LA INSTALACIÓN ESTÉ ORIENTADO EN LA POSICIÓN QUE DESEA, ANTES DE MARCAR LAS LOCALES DEL AGUJERO.

2. Ahora quite el cuerpo del accesorio del poste instalado y usando una broca # 29 (3.5mm). Haga agujeros en las ubicaciones marcadas.
3. Toque los orificios perforados con un grifo 8-32 UNC.
4. A continuación, siga todas las conexiones de cableado (IS-18) suministradas, luego deslice los cables en el poste y el montador de corredera (1) sobre el poste instalado. Alinee los orificios previamente taladrados y roscados y enrosque los tornillos para asegurar el accesorio.

NOTA: Si el poste es de paredes finas, 1/16 "(2 mm) de grosor o menos reemplace los tornillos de la máquina con tornillos de acero inoxidable

commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

****** L'installation de ce luminaire s'effectuera d'abord en effectuant toutes les connexions électriques nécessaires, puis en fixant le corps du luminaire au poteau installé, à l'aide des vis fournies avec le luminaire.***

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

Effectuer des connexions électriques entre le fil d 'alimentation et les fils conducteurs du luminaire. Reportez-vous à la feuille d'instructions (I.S. 18) et suivez toutes les instructions pour effectuer toutes les connexions de câblage nécessaires. Reportez-vous ensuite à cette fiche pour terminer l'installation de cette fi xture.
REMARQUE: ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES NOYAUX DE FILS UTILISÉES SUR LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES SONT REMPLIES EN SILICONE.

1. Suivez maintenant la fiche d'instructions (IS-18) pour effectuer toutes les connexions de câblage nécessaires.
2. Une fois le câblage terminé, fixer le dispositif de fixation (1) du corps de l'appareil (2) sur le poteau installé et serrer les trois vis de la machine (3) dans le dispositif d'ajustage (1) pour fixer le support au poteau.

OPTIONNEL:

Le montage suivant est facultatif, mais recommandé dans les zones à fort vent ou dans les régions côtières.

1. Prendre l'assemblage du corps principal (2) et faire glisser le poste (1) sur le montant d'installation et marquer l'emplacement des trois trous de montage filetés.


REMARQUE: ASSUREZ-VOUS QUE LE CORPS DE MONTAGE EST ORIENTÉ DANS LA POSITION QUE VOUS VOULEZ, AVANT DE MARQUER LES ENDROITS.

2. Maintenant, retirez le corps du luminaire du poteau installé et en utilisant un foret # 29 (3.5mm). Percer des trous aux endroits marqués.
3. Tapez sur les trous percés avec un robinet 8-32 UNC.
4. Suivre ensuite toutes les connexions de câblage (IS-18) fournies, puis glisser les câbles dans le poteau et la glissière (1) sur le poteau installé. Aligner les trous précédemment percés et taraudés et enfiler les vis pour fixer le luminaire.


REMARQUE: Si le poteau est à paroi mince, 1/16 po (2 mm) d'épaisseur ou moins remplacez les vis à métaux par des vis en tôle

HINKLEY


Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung



Drawing 3 – Post-Mount



I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS

wiring instructions

Indoor Fixtures

1. Connect positive supply wire (A) (typically black or the smooth, unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead (B) with appropriately sized twist on connector - see Drawings 1 or 2.
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections

Outdoor Fixtures

1. Connect positive supply wire **(A)** (typically black or the smooth unmarked side of the two-conductor cord) to positive fixture lead **(B)** with appropriately sized twist on connector – see **Drawings 2 or 3.**
2. Connect negative supply wire **(C)** (typically white or the ribbed, marked side of the two-conductor cord) to negative fixture lead **(D)**.
3. Cover open end of connectors with silicone sealant to form a watertight seal.

- If installing a wall mount fixture, use caulk to seal gaps between the fixture mounting plate (backplate) and the wall. This will help prevent water from entering the outlet box. If the wall surface is lap siding, use caulk and a fixture mounting platform specially.

4. Please refer to the **grounding instructions** below to complete all electrical connections.

grounding instructions

Flush Mount Fixtures

For positive grounding in a 3-wire electrical system, fasten the fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to the fixture mounting strap (M) with the ground screw (S) - see Drawing 1.
Note: On straps for screw supported fixtures, first install the two mounting screws in strap. Any remaining tapped hole may be used for the ground screw.

Chain Hung Fixtures

Loop fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) under the head of the ground screw (S) on fixture mounting strap (M) and connect to the loose end of the fixture ground wire directly to the ground wire of the building system with appropriately sized twist-on connectors - see Drawing 2.

Post-Mount Fixtures

Connect fixture ground wire (E) (typically copper or green plastic coated) to power supply ground with appropriately sized twist-on connector inside post. Cover open end of connector with silicone sealant to form a watertight seal - see Drawing 3.

I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTISSEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTIONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE PENDANT L'ONSTALLATION. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITES LOCALES POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaires Itérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou, côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille appropriée sur le connecteur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. S'il vous plaît se référer á la **mise á la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexions électriques.

Luminaires Extérieurs

1. Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généralement noir ou le côté lisse banalisée de la corde á deux conducteurs) á plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion approrpriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
2. Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généralement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil á deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D)**.
3. Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étenche á l'eau.

- Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arriére) et la paroi. Cela aidera á empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage á clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appareils spécialement.

4. S'il vous plait se referrer auc instructions ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexions électrques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un systéme électrique á 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1**.
Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge á vis, installez d'abord les deux vis de fixation á sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroché Luminaires

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter á l'extrémitré libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du systéme de construction avec une taille appropriée connecteurs á visser – **Voir Schéma 2.**

Luminaires Aprés Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généralement en cuivre ou vert recouvert de plastique) á la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur á l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache á l'eau – **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTHORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Acesorios Cubierta

1. Conecte el cable de alimentación positive **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
2. Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

1. Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño approrpriately conector – **Véase la Figura 2 y 3.**
2. Conecte el cable de alimentación negative **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D)**.
3. Cubra el extreme abierto de conectores con sellador de silicona poara formar un sello hermético.

- Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.

4. Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1.**
Nota: En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plático) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

Accesorios Posterior Monte

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentacón con conector de tamanño adecua do en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**